

16 ביוני, 2026

סקירת שימוע - הגדלת מכסה באסדרת השוק הבילטרלית ועדכון מקדמי ההתאמה

ביום 4.6.2026 פרסמה רשות החשמל שימוע בעניין עדכון אסדרת השוק הבילטרלית ברשת ההולכה שנקבעה בהחלטה 71101 מיום 20.5.2025 ("האסדרה"). בשימוע מוצע להגדיל את מכסת האסדרה למתקנים פוטו וולטאיים משולבי אגירה ולעדכן את תנאיה, כפי שיפורט להלן.

הרקע לשימוע

1. במסגרת האסדרה פרסמה מכסה ראשונית של 2,000 מגה-וואט למתקנים פוטו וולטאיים משולבי אגירה ("המכסה הראשונית") שיקבלו אישור תעריף עד ליום 30.6.2027 או עד למיצוי המכסה, לפי המוקדם.
2. מאז פרסום האסדרה הוגשו למנהל המערכת בקשות חיבור רבות ביחס למכסה הראשונית, ובחודש מרץ 2026 נמסרו סקרי חיבור בהיקף משמעותי של כ-1,620 מגה-וואט במונחי גודל חיבור. בנוסף, מנהל המערכת מצוי בעריכת סקרי חיבור נוספים בהיקף של כ-1,400 מגה-וואט.
3. הרשות מציינת כי מבחינת סקרי החיבור עלה שבחלק מן המקרים קיים פער בין גודל החיבור לבין היקף ההספק הפוטו-וולטאי, באופן שאינו מביא לניצול יעיל של משאב הרשת.
4. על רקע זה, ובמטרה לאפשר רציפות רגולטורית וקידום מתקנים נוספים מכוח האסדרה, מציעה הרשות לקבוע מכסה נוספת בהיקף של 2,000 מגה-וואט למתקני ייצור פוטו וולטאיים משולבי אגירה, אשר תהיה בתוקף עד לקבלת אישורי תעריף בגובה המכסה הנוספת או עד ליום 30.6.2028, לפי המוקדם ("המכסה השנייה").

יחס הספק DC לגודל החיבור

5. הרשות מציעה לקבוע פרמטר שיחול על מתקנים שייכנסו למכסה השנייה בלבד, לפיו היחס בין הספק הייצור הפוטו-וולטאי במונחי DC לבין גודל החיבור לא יפחת מ-1. לדוגמה: אם גודל החיבור הינו 100 מו"א, הספק ה-DC במתקן יהיה שווה או גדול מ-100 מגה-וואט. מטרת דרישה זו היא למנוע הקצאת רשת בהיקף גדול משמעותית מהיקף הייצור בפועל.
6. ככל שהמכסה הראשונית מוצתה, מבקש חיבור המחזיק בסקר חיבור שאינו עומד בתנאי המכסה השנייה, יהיה רשאי לפנות למנהל המערכת לצורך עדכון נתוני המתקן בהתאם לתנאים החדשים. לחלופין, רשאי המבקש לוותר על ההתחייבות לחיבור והזרמה שניתנה לו, ומנהל המערכת ישיב לו 90% מהתשלום ששילם בעד ההתחייבות לחיבור והזרמה בסקר.
7. עוד מובהר כי כאשר מתקן נכנס בחלקו למכסה הראשונית ובחלקו למכסה השנייה, יחס ה-PV לגודל החיבור יחושב באופן משוקלל בין המכסה הראשונית למכסה השנייה. לדוגמה: מתקן שסקר החיבור שלו הוא עבור 100 מגה-וואט, הכולל יחס PV לגודל חיבור של 0.5, ובמועד הרלוונטי נותרו במכסה

הראשונית 60 מגה-וואט בלבד יעדכן את היחס כך ש-60 מגה-וואט ייכללו לפי היחס המקורי של 0.5, ו-40 מגה-וואט ייכללו לפי היחס המעודכן של 1, כך שהיחס המשוקלל למתקן יעמוד על 0.7.

התאמות למקדמי ההתאמה למתקנים עם מגבלות

8. חלק ניכר מסקרי החיבור שהתקבלו כוללים מגבלות הזרמה או טעינה לתקופה של מספר שנים ממועד הפעלתם המסחרית ועד להשלמת פרויקטים מערכתיים רלוונטיים ("תקופת המגבלה"), מתקנים אלו בעלי תועלת פחותה למערכת.

9. לפיכך, מציעה הרשות מנגנון להתאמת מקדמי ההתאמה שיחול על מתקנים שסקר החיבור שלהם מכיל מגבלות הזרמה או טעינה למשך תקופת ההגבלה, כמפורט להלן:

9.1. במתקן פוטו וולטאי משולב אגירה –

א. עבור הספק אגירה עד גובה הספק ה-PV במונחי DC, יחול מקדם ההתאמה המקורי שנקבע למתקן

ב. עבור הספק אגירה העולה על הספק ה-PV במונחי DC, מקדם ההתאמה יהיה שווה ל-0.

9.2. במתקן אגירה עצמאי – מקדם ההתאמה יהיה 15%.

10. לדוגמה: מתקן משולב בגודל חיבור של 100 מגה-וואט ובעל קיבולת אגירה של 4 שעות (אשר מקדם ההתאמה שלו הוא 60% לפי האסדרה), ובו הספק פוטו וולטאי של 60 מגה-וואט במונחי DC, יקבל בתקופת המגבלה את מקדם ההתאמה המקורי בגובה 60% רק ביחס להספק של 60 מגה-וואט, בעוד שביחס ליתרת ההספק של 40 מגה-וואט, מקדם ההתאמה יהיה 0. ניתן לראות כי מקדם ההתאמה האפקטיבי של המתקן בדוגמה זו זה עומד על 36% בלבד (60%*60 מגוואט).

11. הרשות מבהירה כי במהלך תקופת המגבלה המתקנים לא יהיו זכאים לפיצוי בגין אנרגיה שלא יוצרה בשל מגבלות טעינה או פריקה.

תחילה ותחולה

12. התיקונים ייכנסו לתוקף ממועד פרסומם ברשומות והם יחולו על תעודות זמינות שיונפקו לאחר הפרסום ברשומות, בהתאם להבחנה ביחס למתקנים במכסה הראשונית ובמכסה השנייה.

בברכה,

צביקה מרקס, עו"ד שחר כהן, עו"ד

אולגן רוב ושות', עורכי דין